



Источник бесперебойного питания Приток ИП-02
Паспорт
ЛИПГ.435619.013 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт (185.1.01) является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке, **источника бесперебойного питания Приток ИП-02 ЛИПГ.435619.013** (далее по тексту ИБП).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки ИБП, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация ИБП должны осуществляться в соответствии с документом: **«Источник бесперебойного питания Приток ИП-02 Руководство по эксплуатации ЛИПГ.435619.013 РЭ»**.

1.4 ИБП предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, радиостанций и других потребителей с током потребления до 1,5А и номинальным напряжением 12В постоянного тока.

1.5 ИБП рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 30 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры - 237 x 165 x 106 мм.

1.7 Масса с АКБ - не более 4 кг.

1.8 Напряжение сети переменного тока - 220 (+10%, -40%) В.

1.9 Выходное напряжение при питании от сети – (13,5 -13,8) В, при питании от АКБ – (10,4-12,6) В.

1.10 Максимальный ток нагрузки - 1,5 А.

1.11 Максимальный ток заряда встроенной АКБ - 0,6 А.

1.12 Напряжение на АКБ, при котором автоматически отключается нагрузка, - (10,4 – 10,6) В.

1.13 Номинальное напряжение АКБ - 12 В.

1.14 Емкость АКБ - 7 или 12 А*ч.

1.15 Потребляемая мощность от сети - 50 В*А.

1.16 Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.17 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

1.18 Термины и сокращения:

ИБП – источник бесперебойного питания;

АКБ – аккумуляторная батарея.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.435619.013	Источник бесперебойного питания Приток ИП-02	1	
ЛИПГ.435619.013 ПС	Источник бесперебойного питания Приток ИП-02 Паспорт	1	
ЛИПГ.435619.013 РЭ	Источник бесперебойного питания Приток ИП-02 Руководство по эксплуатации	1	
ОЮО.481.021 ТУ	Вставка плавкая ВПТ6-7-1,0А-250В	1	
ОЮО.481.021 ТУ	Вставка плавкая ВПТ6-11-3,0А-250В	1	
	Саморез 3,5x25	4	
	Дюбель диаметром 5 мм	4	
ШЛИГ.711143.011	Втулка проходная	2	
	АКБ, емкость 7 А*ч	1	

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Источник бесперебойного питания Приток ИП-02 ЛИПГ.435619.013

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ. 435619.013 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

МП

Принят ОТК

Продление срока гарантии до

лет

МП

по госзаказу _____

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом / типовым проектным решением / актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации

адрес

телефон

Ответственное лицо: _____

Подпись: _____

Дата: _____

МП

ИБП принят в эксплуатацию в составе

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации

адрес

телефон

Ответственное лицо: _____

Подпись: _____

Дата: _____

МП

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу ИБП и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки ИБП, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2 Срок гарантии 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой ОТК.

5.3 Гарантия не распространяется на ИБП, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. ИБП принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru



185102IN3197