

## Запрет взятия вне режимного времени

13.01.2015

Версия 1

Для обеспечения возможности запретить взятие под охрану объектов вне режимного времени в версии 3.7.0 добавлены новые функции:

- 1) При обработке запроса на взятие от прибора проверяется режимное время объекта.  
В том случае, если режимное время не наступило и для объекта запрещено взятие вне режимного времени, то команда на взятие на прибор не подается. В историю по объекту будет занесена запись «*Запрещено взятие под охрану ХО вне режимного времени*».  
В том случае, если запрос на взятие производится в режимное время ( $\pm$  дельта), команда взятия под охрану будет выполнена в штатном режиме.
- 2) Для предотвращения взятия под охрану *вручную оператором* объектов вне режимного времени добавлено отдельное предупреждение в АРМ «ДПЦО».

### Параметры

- 1) Глобальные параметры системы, настраиваемые в АРМ «**Конфигуратор**» в группе "**6. Охрана**":
  - **6.3.1** «Запретить автоматическую подачу команды ВЗЯТЬ в ответ на запрос взятия ВНЕ режимного времени».
  - **6.3.2** «Выводить предупреждения при взятии оператором вне режимного времени».
- 2) Индивидуальные параметры, настраиваемые в АРМ «**Карточка**» для каждой карточки отдельно, на вкладке "Охрана":
  - «Запрещать взятие вне режимного времени».Значение параметра задается в минутах, от 1 до 1439.  
Значение параметра — это смещение относительно режимного времени когда перестает действовать запрет на взятие хоз. органом (временная дельта  $\pm$ ).